

PRAGMA
INNOVATIONS

ARVIGOmoto



1. ARVIGOmoto Setup per Prism / Radius/ Edge

ARVIGO setup Network setup About

Find ARVIGOs in network

Search Connect

Identify Disconnect

PRAGMA INNOVATIONS

ARVIGO Setup

Get Settings

Send Settings

Heartbeat Heartbeat ID

Button ID LED ID

Button for switching faderbank (16 Faders)

Control-ID

Fader 1	Fader 2	Fader 3	Fader 4	Fader 5	Fader 6	Fader 7	Fader 8
Control-ID							
Fader 9	Fader 10	Fader 11	Fader 12	Fader 13	Fader 14	Fader 15	Fader 16
Control-ID							

Strumento di ricerca, identificazione e connessione dei dispositivi ARVIGO connessi in rete.

Richiamo delle impostazioni da un dispositivo ARVIGOmoto

Salvataggio delle impostazioni su un dispositivo ARVIGOmoto

Heartbeat On/Off: il DSP riconosce se è connesso un ARVIGOmoto oppure no

Indicare qui gli ID dei parametri Symetrix da controllare

Selezione modalità single / dual bank:

Single mode: pulsante e LED 5 sono utilizzabili in maniera diretta (Fader 1-8)

Dual mode: pulsante 5 riservato per il passaggio da un banco all'altro (Fader 1-8 / Fader 9-16)

2. ARVIGOmoto Setup

- Cliccare su "Search" per cercare un ARVIGOmoto in rete
- Selezionare il dispositivo desiderato e cliccare su "Connect"
- Per assicurarsi che la connessione sia stata stabilita con il dispositivo desiderato, cliccare su "Identify".
I LED 1- 4 lampeggeranno per 5 secondi.
- Richiamare le impostazioni del dispositivo con "Get Settings"
- Definire i parametri desiderati, indicando gli ID di controllo
- Cliccare su "Send Settings" per salvare le impostazioni sull'ARVIGOmoto
- Cliccare su "Disconnect" prima di chiudere il programma.

The screenshot shows the ARVIGOmoto software interface with the following elements:

- Top Bar:** ARVIGO setup | Network setup | About
- Search Section:** "Find ARVIGOs in network" search bar with "Search" and "Connect" buttons. Below it are "Identify" and "Disconnect" buttons.
- ARVIGO Setup Section:** "Get Settings" and "Send Settings" buttons.
- Control Panel:** A grid of 16 faders (Fader 1 to Fader 16) with "Control-ID" input fields below each. A "Heartbeat" checkbox is checked, and a "Heartbeat ID" field is present.
- LED Control Section:** A table for assigning "Button ID" and "LED ID" to specific buttons. A "Button for switching faderbank (16 Faders)" checkbox is checked.

Annotations 'a' through 'g' are placed on the interface to correspond with the instructions:

- a / b:** Search bar and Connect button
- c:** Identify button
- d:** Get Settings button
- e:** Heartbeat checkbox and Heartbeat ID field
- f:** Send Settings button
- g:** Disconnect button

Button ID	LED ID
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Fader	Control-ID
Fader 1	<input type="text"/>
Fader 2	<input type="text"/>
Fader 3	<input type="text"/>
Fader 4	<input type="text"/>
Fader 5	<input type="text"/>
Fader 6	<input type="text"/>
Fader 7	<input type="text"/>
Fader 8	<input type="text"/>
Fader 9	<input type="text"/>
Fader 10	<input type="text"/>
Fader 11	<input type="text"/>
Fader 12	<input type="text"/>
Fader 13	<input type="text"/>
Fader 14	<input type="text"/>
Fader 15	<input type="text"/>
Fader 16	<input type="text"/>

3. Network Setup

ARVIGO setup Network setup About

Find ARVIGOs in network

Network setup

Configure new IP Addresses

Set ARVIGO IP

IP-Address

Set DSP Network Information

IP-Address

Get DSP Network Information

IP-Address

Ricerca in rete dei dispositivi ARVIGOmoto



Assegna un nuovo indirizzo IP al dispositivo selezionato



Inserisce l'indirizzo IP del DSP con cui deve comunicare ARVIGO nano




Ottiene dalla rete l'indirizzo IP del DSP con cui deve comunicare ARVIGOmoto




4. Symetrix DSP Setup

1. Inserire nel software Symetrix Composer un blocco **Single Gain** per ciascuno degli 8 fader (single mode) o 16 fader (dual mode). Assegnare l'ID per ciascun blocco nel campo Control-ID del software di configurazione di ARVIGOmoto.



2. Per ciascun pulsante, inserire nel progetto un blocco **1 Button Momentary**. Assegnare l'ID a quattro cifre del blocco nel campo Button ID del software di configurazione di ARVIGOmoto. Se si vuole utilizzare l'opzione Heartbeat, aggiungere un ulteriore blocco 1 Button Momentary ed indicare nel software il relativo ID. L'Heartbeat identifica la connessione di un ARVIGOmoto.



3. Inserire per i 5 LED un blocco **Control Meter con 6 ingressi**. Assegnare l'ID del blocco nel campo LED ID del software di configurazione di ARVIGOmoto. Il sesto LED può essere usato per l'Heartbeat.

