

PRAGMA

INNOVATIONS

SOMEO



1. SOMEO Setup

Strumento di ricerca, identificazione e connessione dei dispositivi SOMEO connessi in rete.

Richiamo delle impostazioni da un dispositivo SOMEO

Salvataggio delle impostazioni su un dispositivo SOMEO

Qui può essere impostato il numero di canali

In questi due campi vanno inseriti gli ID di controllo Symetrix

Elenco dei canali con possibilità di modifica dei nomi

2. Network Setup

PRAGMA
INNOVATIONS

Ricerca in rete dei dispositivi SOMEO

The screenshot displays the 'Network setup' section of the SOMEO setup application. It features a dark teal header with navigation tabs for 'SOMEO setup', 'Network setup', and 'About'. The main content area is divided into several sections, each highlighted with a green border:

- Find SOMEOs in network:** A search interface with a text input field and a 'Search' button.
- Configure new IP Addresses:** A sub-section containing:
 - Set SOMEO IP:** A form with an 'IP-Address' input field and a 'Set' button.
 - Set DSP Network Information:** A form with an 'IP-Address' input field and a 'Set' button.
 - Get DSP Network Information:** A form with an 'IP-Address' input field and a 'Get' button.


Assegna un nuovo indirizzo IP al dispositivo selezionato

Inserire l'indirizzo IP del DSP con cui deve comunicare SOMEO

Ottenere dalla rete l'indirizzo IP del DSP con cui deve comunicare SOMEO

3. Symetrix DSP Setup

1. Inserire nel software Symetrix Composer un blocco Input Selector con tanti ingressi quanti sono i canali configurati per Someo (max. 8 canali). Assegnare l'ID del blocco nel campo Source Selector ID del software di configurazione di Someo.



2. Utilizzare per il controllo del livello di un segnale, un unico blocco Gain. Assegnare l'ID del blocco nel campo Volume ID del software di configurazione di Someo.

